

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

На все потолочные светильники (включая светодиод и источник питания) предоставляется гарантия 5 лет, при условии установки сертифицированными специалистами.

Гарантийное обслуживание производится при наличии любого документа подтверждающего покупку товара с отметкой даты приобретения.

Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильного использования светильника. или использования его не по назначению.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "LEDMONSTER INTERNATIONAL LTD."

Сборка произведена: 3 Road, Kanglong, Xinmao Industrial Zone, Henglan Town, Guangdong, Китайская Народная Республика.

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Светодиодный светильник LOFT TRUE DIMMABLE предназначен для использования внутри помещений. Класс защиты от поражения электрическим током III. Протирайте светильник сухой тканевой салфеткой, не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители и легко воспламеняющиеся жидкости.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Подключение светильника должно осуществляться квалифицированными специалистами с соблюдением всех прилагаемых инструкций и действующих норм по проведению электромонтажных работ. Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.



LOFT TRUE DIMMABLE

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Санкт-Петербург:
+7 (812) 309-75-57



Москва:
+7 (499) 685-00-50

www.ledmonster.ru

Developed in Europe


LOFT TRUE DIMMABLE

Внешние размеры накладок:




Подключение:	220 В
Мощность потребления:	15 Вт
Световой поток:	1200 лм
Угол света:	50°
Цветовая температура:	1800 - 3000 К
Цветопередача:	97+Ra
Степень защиты оболочки:	IP44
Диммирование:	да

1




Вырезать в потолке установочные отверстия диаметром 70 мм.

2




Установить декоративную рамку на корпус светильника (в случае использования рамок). Подключить к электрической сети 220 В через клеммники "Wago". Убрать драйвер тока в свободное место в нише потолка.

3



Установить светильник в отверстие. С помощью клипс зафиксировать светильник в потолке.

4



Светильник установлен, можно начинать эксплуатацию.

WWW.LEDMONSTER.RU